

Befehlszeilen im Browser eingeben und mit Enter bestätigen

XXXXXXXX = Hostname oder IP Adresse des SafeTech im lokalen Netzwerk

Profil Wechsel

Zuerst in Adminmode setzen

[http://XXXXXXXX:5333/trio/set/ADM/\(2\)f](http://XXXXXXXX:5333/trio/set/ADM/(2)f)

dann

<http://XXXXXXXX:5333/trio/set/prf/1> (Profil 1)

<http://XXXXXXXX:5333/trio/set/prf/2> (Profil 2)

<http://XXXXXXXX:5333/trio/get/prf> (aktives Profil abfragen)

Absperrung auf/zu

<http://XXXXXXXX:5333/trio/set/ab/1> (öffnen)

<http://XXXXXXXX:5333/trio/set/ab/2> (schließen)

<http://XXXXXXXX:5333/trio/get/ab> (Zustand abfragen)

Leckagestufe für Profil 1 ändern

<http://XXXXXXXX:5333/trio/set/pv1/150> (auf 150 Liter einstellen)

<http://XXXXXXXX:5333/trio/get/pv1> (eingestellten Wert abfragen)

Leckagestufe für Profil 2 ändern

<http://XXXXXXXX:5333/trio/set/pv2/20> (auf 20 Liter einstellen)

<http://XXXXXXXX:5333/trio/get/pv2> (eingestellten Wert abfragen)

SafeTech ohne App ins WLAN einbinden

http://192.168.4.1:5333/trio/set/WFK/WLAN_Key

dann

<http://192.168.4.1:5333/trio/set/WFC/SSID>